

## Microonde programmabile 1000W

281444

Pannello di controllo facile da usare con 10 pulsanti programmabili. Programmabile fino a 3 fasi di cottura, capacità di memoria per 100 programmi. Camera in acciaio inox con luce interna. Struttura in acciaio inox. Adatto per piatti fino a Ø320 mm. Potenza di ingresso 1550W, potenza di uscita 1000W. L'alimentazione di energia attraversa il fondo tramite l'utilizzo di un'antenna ruotante. Porta trasparente senza serratura, facile da aprire. Dimensioni camera: 327x346x(H)200mm. Volume 25 litri.



### Specificazioni

Materiali	: Acciaio inox
Voltaggio	: 230
Richiesto un' elettricista	: No
Imballato per	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 511
Profondità (mm)	: 432
Altezza (mm)	: 311
Volume utile (L)	: 25
Potenza (entrata) (W)	: 1550
Rubinetto di scarico	: No
Programmabile	: No
Measurements	: 511x432x(H)311

### Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369281444
Gross weight (kg)	: 17.34
Net weight (kg)	: 15.28
Intrastat code	: 85165000
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging materials (grams)	: 128

#### Hendi B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: +39 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu