

Mikrowelle, programmierbar - 1800W

281369

Benutzerfreundliches Bedienfeld mit 10 programmierbaren Tasten. Mikrowellen-Doppelgeneratoren. Gehäuse aus Edelstahl. Kammer aus Edelstahl mit Keramikboden. Eingangsleistung: 3000W, Ausgangsleistung: 1800W. Transparente Tür ohne Verriegelung für einfaches Öffnen. Abmessungen der Kammer: 360x409x(H)225 mm. Volumen Garraum: 34 Liter.



Spezifikationen

Materialien	: Edelstahl
Spannung (V)	: 230
Elektriker erforderlich	: Nein
Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 574
Breite (mm)	: 528
Höhe (mm)	: 368
Innenabmessung Länge (mm)	: 409
Innenabmessung Breite (mm)	: 360
Innenabmessung Höhe (mm)	: 225
Inhalt (L)	: 34
Eingangsleistung (W)	: 3000
Ausgangsleistung (W)	: 1800
Bedienfeld	: Digital
Programmierbar	: Ja
Measurements	: 574x528x(H)368

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369281369
Gross weight (kg)	: 35.59
Net weight (kg)	: 33.19
Intrastat code	: 85165000
Sales units per pallet	: 6
Plastic packaging (gram)	: 459

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu