

## Four à micro-ondes programmable 1800W

281369

Facile à utiliser avec 10 touches mémoire programmables. Utilise 2 magnétrons. Construction en acier inoxydable. La chambre du four fait en acier inoxydable avec un fond en céramique. Peut programmer jusqu'à 3 étapes de cuisine, capacité de mémoire pour 100 programmes. Puissance fournie 3000W, puissance délivrée 1800W. La porte transparente sans verrouillage est facile à ouvrir. Dimensions de la chambre: 360x409x(H)225 mm. Contenance 34 litres.



### Caractéristiques

Matières	: Inox
Voltage	: 230
Nécessite un électricien	: Non
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 574
Profondeur (mm)	: 528
Hauteur (mm)	: 368
Longueur intérieure (mm)	: 409
Largeur intérieure (mm)	: 360
Hauteur intérieure (mm)	: 225
Volume utilisable (L)	: 34
Puissance (fournie) (W)	: 3000
Puissance (délivrée) (W)	: 1800
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Oui
Measurements	: 574x528x(H)368

### Spécifications de transport

EAN	: 8711369281369
Gross weight (kg)	: 35.59
Net weight (kg)	: 33.19
Intrastat code	: 85165000
Sales units per pallet	: 6
Plastic packaging (gram)	: 459

#### Hendi B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: +39 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu