

Forno a microonde programmabile 1800W

281369

Pannello di controllo facile da usare, con 10 tasti programmabili. Utilizza generatori di microonde doppi. Struttura in acciaio inossidabile. Camera realizzata in acciaio inossidabile con fondo ceramico. Programmabile con 3 cicli e 100 programmi. Potenza di entrata 3000 W, potenza di uscita 1800 W. Porta con vetro trasparente senza bloccaggio, facile da aprire. Dimensioni della camera: 360 x 409 x (H) 225 mm. Volume: 34 litri.



Specificazioni

Materiali	: Acciaio inox
Voltaggio	: 230
Richiesto un' elettricista	: No
Imballato per	: 1
Larghezza (mm)	: 574
Profondità (mm)	: 528
Altezza (mm)	: 368
Lunghezza interna (mm)	: 409
Larghezza interna (mm)	: 360
Altezza interna (mm)	: 225
Volume utile (L)	: 34
Potenza (entrata) (W)	: 3000
Potenza (uscita) (W)	: 1800
Pannello di controllo	: Digitale
Programmabile	: Sì
Measurements	: 574x528x(H)368

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369281369
Gross weight (kg)	: 35.59
Net weight (kg)	: 33.19
Intrastat code	: 85165000
Sales units per pallet	: 6
Plastic packaging (gram)	: 459

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu